

# RTS22 Wandtaster EIN/AUS

Format 55



Der Wandtaster RTS22 aus der Format-55-Reihe ist ein batteriebetriebener Easywave-Sender.

Diese Komplettversion des Wandtasters RTS22 enthält alle benötigten Komponenten, um sofort in Betrieb genommen zu werden. Das Sendemodul, ein weißer Rahmen und eine weiße Einzelwippe sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Einzelwippen-Varianten stehen optional auch in anderen Farben als Zubehör zur Verfügung.

Der Wandtaster kann bei Bedarf in Abdeckrahmen anderer Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste) verwendet werden.

Der RTS22 wird in der Regel zum Schalten von Beleuchtung mit der 2-Tast-Bedienung eingesetzt.



RTS22E5002A12

## Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Codierung           | Easywave, POTA   |
| Frequenz            | 868,30 MHz   |
| Kanäle              | 1 oder 2   |
| Reichweite          | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen                  |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032                                       |
| Bedienung           | Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +60°C  |
| Abmessungen (B/L/H) |  |
| Montageplatte       | 71/71/1,8 mm   |
| Wippe               | 55/55/9,0 mm   |
| Abdeckrahmen        | 80/80/9,4 mm   |
| Gewicht             | 44 g (inklusive Batterie und Rahmen)                         |
| Farbe               | weiß ähnlich RAL 9003  |

## Zubehör (optional)



### Einzelwippe EIN/AUS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| weiß                    | RTS22-ACC-02-02P |
| anthrazit               | RTS22-ACC-02-24P |
| alu-lackiert            | RTS22-ACC-02-25P |
| anthrazit matt lackiert | RTS22-ACC-10     |



### Einzelwippe AUF/ZU

|              |                  |
|--------------|------------------|
| weiß         | RTS22-ACC-03-02P |
| anthrazit    | RTS22-ACC-03-24P |
| alu-lackiert | RTS22-ACC-03-25P |

## Lieferumfang

- Sendemodul inkl. Batterie
- Wippe EIN/AUS, weiß
- Abdeckrahmen
- Montageplatte
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

## Zubehör (optional)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| RTS22-ACC-01-01P | Montageplatte, weiß |
| RTS22-ACC-05     | Abdeckrahmen, weiß  |



RTS22-ACC-01-01P



RTS22-ACC-05

## Ausführungen

| Produktnummer | Beschreibung   |
|---------------|--|
| RTS22E5002A12 | Wandtaster Einzelwippe komplett, Easywave, 1x EIN/AUS, Format 55, weiß |