

# RTS23 Wandtaster EIN/AUS

## Format 55



Der Wandtaster RTS23 aus der Format 55-Reihe ist ein batteriebetriebener Easywave-Sender.

Diese Komplettversion des Wandtasters RTS23 enthält alle benötigten Komponenten, um sofort in Betrieb genommen zu werden. Das Sendemodul, ein weißer Abdeckrahmen und weiße Doppelwippen sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Doppelwippen-Varianten stehen optional auch in anderen Farben als Zubehör zur Verfügung.

Der Wandtaster kann bei Bedarf in Abdeckrahmen anderer Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste) verwendet werden.

Der RTS23 wird in der Regel zum Schalten von Beleuchtung mit der 2-Tast-Bedienung eingesetzt.



RTS23E5004A12

### Technische Daten

Codierung	Easywave, POTA
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2 oder 4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet sobald Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	
Montageplatte	71/71/1,8 mm
Wippen	27/55/9,0 mm
Abdeckrahmen	80/80/9,4 mm
Gewicht	44 g (inklusive Batterie und Rahmen)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

### Zubehör (optional)



Doppelwippen 2x EIN/AUS

weiß	RTS23-ACC-02-02P2
anthrazit	RTS23-ACC-02-24P2
alu-lackiert	RTS23-ACC-02-25P2



Doppelwippen 2x AUF/ZU

weiß	RTS23-ACC-02-02P2
anthrazit	RTS23-ACC-02-24P2
alu-lackiert	RTS23-ACC-02-25P2



Doppelwippen AUF/STOPP/ZU

weiß	RTS23-ACC-03-02P2
anthrazit	RTS23-ACC-03-24P2
alu-lackiert	RTS23-ACC-03-25P2

### Lieferumfang

- Sendemodul inkl. Batterie
- 2 Wippen EIN/AUS, weiß
- Abdeckrahmen
- Montageplatte
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P	Montageplatte, weiß
RTS22-ACC-05	Abdeckrahmen, weiß



RTS22-ACC-01-01P



RTS22-ACC-05

### Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RTS23E5004A12	Wandtaster Doppelwippe komplett, Easywave, 2x EIN/AUS, Format 55, weiß

**FUNK:** Flexibilität | Komfort | Energieeffizienz | Sicherheit